

1&1 HOMESERVER 50.000 +



1&1 HOMESERVER 50.000 +

MAIN-FEATURES

Kabellos und sicher highspeed surfen & über das Internet telefonieren mit dem 1&1 HomeServer+

- VDSL-Modem und WLAN-Router mit 4 Gigabit-LAN-Anschlüssen
- Neuer leistungsfähiger WLAN-Standard 802.11n (bis zu 300 Mbit/s)
- Telefonanlage für Internettelefonie (VoIP) mit integriertem SO-Bus
- Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter (mit Weiterleitung an eine E-Mail-Adresse oder USB-Speicher)
- DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte
- 2 USB-2.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher im Netzwerk
- FRITZ!Mediaserver: verteilt Musik, Bilder, Video im Netzwerk an UPnP-kompatible Empfänger
- Integrierter Netzwerkspeicher: (512 MB) mit NAS-Funktionalität (SMB, FTP, UPnP)
- Musikstreaming ohne PC an kompatible Media-Receiver, z. B. FRITZ!Media
- WLAN-Gastzugang für Besucher einrichtbar, mit eigenem, auf Wunsch zeitlich beschränktem Passwort
- WLAN-Taster: per Tastendruck WLAN aktivieren und WLAN-Verbindung per WPS herstellen
- Optische Signalisierung eingehender E-Mail- oder Sprach-Nachrichten
- Faxempfang ohne Faxgerät (mit Weiterleitung an eine E-Mail-Adresse oder USB-Speicher)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- Anschluss an VDSL/DSL
- Anschluss und Vernetzung von Computern über WLAN und 4 x Gigabit-LAN (10/100/1000 Base-T)
- Kabelgebundener Anschluss für 2 analoge Telefone, Anrufbeantworter oder Fax sowie 1 ISDN-Telefon(-Anlage)
- Integrierte DECT-Basisstation für bis zu 6 schnurlose Telefone
- Zwei Anschlüsse für USB-Zubehör wie Drucker und Festplatten zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk (USB-Host)

BEDIENUNG

- Einfaches Einrichten über Browser-Oberfläche
- Telefone, Anrufbeantworter und Fax einzeln konfigurierbar
- Wahlregeln für individuelle Nutzung von Internettelefonie
- Kurzwahlen, Rufnummernsperrung, Durchwahlfunktion, Anruferliste
- WLAN-Verschlüsselung (WPA2) mit individuellem Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- WLAN über Taster und angeschlossene Telefone an- und abschaltbar
- Einfache Anmeldung schnurloser DECT-Telefone über Taster
- Zuschaltbarer Expertenmodus zur Realisierung individueller Anwendungsszenarien

DETAILS

- WLAN-Router mit integriertem DSL-Modem für ADSL (bis zu 6 MBit/s), ADSL2+ (bis zu 16 MBit/s) oder VDSL2 (bis zu 50 MBit/s)
- Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
- Intelligentes Codec-Management
- WLAN-Funknetze nach 802.11n (bis zu 300 MBit/s) im 2.4 GHz- und 5 GHz-Band gleichzeitig
- Abwärtskompatibel mit WLAN 802.11 a/g/b
- WLAN-Verschlüsselung mit WPA2, WPA, WEP-128 oder WEP-64
- Stateful Packet Inspection Firewall, sichere Portfreigabe für eigene Server-Angebote
- Bandbreitenmanagement
- Integrierte DECT-Basisstation (CAT-iq und GAP) für bis zu 6 schnurlose Telefone
- Quality of Service (QoS); Wi-Fi Multimedia (WMM) – WLAN Multimedia für optimale Funkübertragung von Multimedia-Datenströmen
- Eco-Mode reduziert Stromverbrauch und Funkleistung für WLAN

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- ADSL-/ADSL+/VDSL-Anschluss nach 1TR112 (U-R2), Standard ITU G.992.1 Annex B, ITU G.992.5 Annex B
- LAN-Verbindung (Ethernet, 10/100/1000 Base-T): PC oder Notebook, Apple Macintosh, Spielekonsole oder andere netzwerkfähige Geräte
- PC/Notebook mit Windows, Mac OS und Linux Betriebssystem
- WLAN-Verbindung: WLAN-Client nach IEEE 802.11n/g/b
- Systemvoraussetzungen für das Softwarepaket: 300 MHz Pentium III-Prozessor (oder vergleichbar) mit Windows 7, Vista, XP und CD-Laufwerk, 128 MB Arbeitsspeicher, 40 MB freier Festplattenspeicher.

LIEFERUMFANG

- 1&1 HomeServer+ (FRITZ!BOX Fon WLAN 7390)
- Netzteil
- DSL-Kabel, 4 m
- DSL-Telefon-Kombikabel, 4,25 m; für den Anschluss an den DSL-Splitter und den ISDN-NTBA oder den analogen Telefonanschluss
- Netzwerkkabel (LAN), 1,5 m
- TAE/RJ45-Adapter zum Anschluss ans analoge Festnetz
- Installations-CD
- Service-Informationen
- Optional: WLAN-N-Stick USB (AVM FRITZ!WLAN USB Stick N)

BESTELLEN SIE JETZT BEI IHREM 1&1 PARTNER!